

# CLASS Booster line



- CARICABATTERIE CON TIMER - AVVIATORI RAPIDI TRADIZIONALI
- TRADITIONAL TIMER CONTROLLED BATTERY CHARGERS - BOOSTERS



## CLASS Booster 4500A

12-24 V  
35 ▲ 600Ah



## CLASS Booster 5000A

12-24 V  
35 ▲ 800Ah



Carica batterie con avviatore rapido.

- Regolazione della corrente di carica.
- Carica con timer
- Protezione termostatica a riarmo automatico.
- Protezione contro i corto circuiti.
- Protezione contro le inversioni di polarità.
- Arresto manuale della carica.

Battery chargers and quick starter.

- Charging current regulation.
- Fast charging with timer
- Overload protection with automatic reset.
- Shorts circuits protection.
- Reverse polarity protection
- Manual charge shut-off.



MADE IN SAN MARINO



**CLASS Booster 4500**

**CLASS Booster 5000**

Tecnologia - Technology	Traditional	
Tensione di alimentazione - Input voltage	1 ~ 230V 50/60 Hz	
Potenza: carica / avviamento - Power: charge / boost	1,7 / 10,3 kW	2,3 / 15 kW
<b>Tensione batteria - Battery voltage</b>	<b>12 / 24V</b>	<b>12 / 24V</b>
Capacità batteria - Battery capacity: Min / Max	35 ▲ 600Ah	35 ▲ 800Ah
Batterie compatibili - Compatible batteries	Pb: WET, MF, (AGM)	
Corrente di carica media - Average charging current	50A	70A
Corrente di carica efficace - Effective charging current	75A	105A
Posizioni di carica - Charging positions	4	
Fine carica manuale - Manual charge shut-off	•	
Carica con timer - Fast charging with timer	•	
Corrente di avviamento - Boosting current 1V / EL	350A	460A
Corrente di avviamento - Boosting current 0V (CC)	500A	700A
Amperometro - Ammeter	•	
Fusibile sul secondario - Fuse on secondary	2 x 100A	3 x 100A
Lunghezza cavi - Cable length	1,5m	
Dimensioni - Dimensions	470 x 320 x 750 mm	
Peso - Weight ≈	25,5 kg	28 kg
<b>Codice - Code</b>	<b>363400</b>	<b>363500</b>

**FUSE**

**CLASS Booster 4500-5000**  
fuse 100A (12 pcs) **010292**